PROJECT SYSTEM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

KIT CÂMERA SEM FIO COM RECEPTOR DE VÍDEO

MODELO 1.2G-208C

PROJECT SYSTEM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

KIT CÂMERA SEM FIO COM RECEPTOR DE VÍDEO

MODELO 1.2G-208C

Obrigado por utilizar os produtos Project System. Antes de operar o equipamento, leia atentamente as instruções deste manual para obter um desempenho adequado. Por favor, guarde este manual em um local seguro para futuras referências.

GERAL:

- Tensão de alimentação: 12VDC (receptor) 8~9VDC (câmera).
- CMOS 1/4'' / 380TVL
- Lente fixa 3,6mm
- Câmera construída com Leds Infravermelhos, sendo capaz de captar imagens noturnas até 2 metros de distância.

INSTALAÇÃO:

1. Fixe o suporte da câmera na parede ou em outro local adequado utilizando parafusos.
2. Conecte a saída de vídeo do receptor ao monitor ou gravador.
3. Ligue a alimentação da câmera e do receptor.
4. Ajuste a sintonia do receptor até obter imagem no monitor ou gravador.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CMOS	1/4''
SISTEMA DE CORES	PAL – CCIR / NTSC – EIA
RESOLUÇÃO HORIZONTAL	380 Linhas
OBTURADOR ELETRÔNICO	On: NTSC:1/60-1/100000seg; PAL:1/50-1/100000seg PAL: 50Hz - NTSC: 60Hz
SISTEMA DE SINCRONIZAÇÃO	Sincronização interna
BALANÇO DE BRANCO	Monitoramento automático para balanço de branco
AGC	Automático
LEDS INFREVERMELHOS - AUTOMÁTICO	6 Leds de 3mm – Sempre ligados
ILUMINAÇÃO MÍNIMA	0 lux (com leds infravermelhos acionados)
SAÍDA DE VÍDEO	1.0Vpp / 75Ω
CONEXÃO DE SAÍDA DE VÍDEO	RCA
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	DC 12VDC (receptor) e 8~9VDC (câmera)
CONSUMO DE ENERGIA	200mA (câmera) / 300mA (receptor)
ALCANCE DOS LEDS	2m
LENTE	3,6mm
DIMENSÕES	Recep.: 21(altura)x80(largura)x140(profundidade)mm Câmera: 35(altura)x34(largura)x31(profundidade)mm
PESO	Câmera: 60g Receptor: 120g
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-10°C ~ 50°C (umidade 95%)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 00

Obrigado por utilizar os produtos Project System. Antes de operar o equipamento, leia atentamente as instruções deste manual para obter um desempenho adequado. Por favor, guarde este manual em um local seguro para futuras referências.

GERAL:

- Tensão de alimentação: 12VDC (receptor) 8~9VDC (câmera).
- CMOS 1/4'' / 380TVL
- Lente fixa 3,6mm
- Câmera construída com Leds Infravermelhos, sendo capaz de captar imagens noturnas até 2 metros de distância.

INSTALÇÃO:

1. Fixe o suporte da câmera na parede ou em outro local adequado utilizando parafusos.
2. Conecte a saída de vídeo do receptor ao monitor ou gravador.
3. Ligue a alimentação da câmera e do receptor.
4. Ajuste a sintonia do receptor até obter imagem no monitor ou gravador.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CMOS	1/4''
SISTEMA DE CORES	PAL – CCIR / NTSC – EIA
RESOLUÇÃO HORIZONTAL	380 Linhas
OBTURADOR ELETRÔNICO	On: NTSC:1/60-1/100000seg; PAL:1/50-1/100000seg PAL: 50Hz - NTSC: 60Hz
SISTEMA DE SINCRONIZAÇÃO	Sincronização interna
BALANÇO DE BRANCO	Monitoramento automático para balanço de branco
AGC	Automático
LEDS INFREVERMELHOS - AUTOMÁTICO	6 Leds de 3mm – Sempre ligados
ILUMINAÇÃO MÍNIMA	0 lux (com leds infravermelhos acionados)
SAÍDA DE VÍDEO	1.0Vpp / 75Ω
CONEXÃO DE SAÍDA DE VÍDEO	RCA
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	DC 12VDC (receptor) e 8~9VDC (câmera)
CONSUMO DE ENERGIA	200mA (câmera) / 300mA (receptor)
ALCANCE DOS LEDS	2m
LENTE	3,6mm
DIMENSÕES	Recep.: 21(altura)x80(largura)x140(profundidade)mm Câmera: 35(altura)x34(largura)x31(profundidade)mm
PESO	Câmera: 60g Receptor: 120g
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-10°C ~ 50°C (umidade 95%)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 00